



# POSSIFY

“Simple, Robust & Reliable”

- IP68 Su Geçirmez
- 1.8m Düşmeye Karşı Dayanıklılık
- Kesintisiz WiFi Geçişi
- 13 MP Otomatik Odaklı Kamera
- 4” Dokunmatik Ekran Corning Gorilla Cam



## Model : RT40 / Android EL Terminali

İşlemci	Sekiz çekirdekli 1.8GHz
Bellek	3GB RAM / 32GB ROM, microSD kart, Maks. 128GB genişletme.
Ekran Camı	Corning Gorilla
Kamera	Arka kamera: 13 MP, flaşlı. (Tabanca tutma versiyonu desteklenmiyor).
İşletim Sistemi	Android Q (10)
Ağırlık	425g
Tuşlar	38 tuşlu izole klavye
Ekran	4 inç 480*800 piksel
Ana Batarya	3.85V 5,200mAh, Batarya değişimi destekler, batarya değiştirilebilir, açma kapama gerektirmez, Şarj süresi: 3 saatten az.
Bluetooth	Bluetooth 5.0, BR/EDR, BLE
Ses	Kulaklık, hoparlör, mikrofon, PTT (Push-to-Talk) destekler, hoparlör yüksekliği 10 cm mesafede 100dB'den fazla.
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w 2.4GHz/5GHz
GNSS	GPS, Beidou, GLONASS, Galileo.
Sızdırmazlık	IP68, 1.8m (5.9 ft.) düz beton.
Boyutlar	199 x 58 (kulp) x 29 (en ince) mm (78.34 x 22.83 x 11.41 inç)
Tarayıcı	Standart menzil tarayıcı ve genişletilmiş menzil tarayıcı opsiyoneldir. 1D/2D barkodları kağıt veya ekranda destekler.
Sensörler	Işık sensörü, yakınlık sensörü, ivmeölçer (isteğe bağlı), e-kompres (isteğe bağlı), jiroskop sensörü (isteğe bağlı).
Çevresel Koşullar	Çalışma sıcaklığı: -20 ~ +50°C (soğuk zincir versiyonu -30°C ~ +50°C),
Depolama sıcaklığı	-40 ~ +70°C (-40°F ~ +158°F),
Nem	%5RH ~ %95RH (yoğuşmasız),
ESD	15kV hava, +8kV doğrudan.



\* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

“Simple, Robust and Reliable”

[www.possify.com.tr](http://www.possify.com.tr)

[info@possify.com.tr](mailto:info@possify.com.tr)